



Sensor movimiento IR de pared

Detector de movimiento ideal para cajas de registro o pared con un ángulo de alcance de 160°. Está diseñado para ofrecer un consumo menor o LED, tiene una IP 20 por lo que es para un uso de interior. Posee un máximo de 600w incandescentes y 200w en LED, es perfecto para espacios de paso, pasillos, baños.....

35W



ESPECIFICACIONES

Potencia	35W
Alimentación	AC220V
Interior-externo	Interior
Controlado por:	IR
Sensores	movimiento, crepuscular

Referencia

LD1080278

Dimensiones del producto

80x80x47mm

Dimensiones del packaging

10x10x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Este detector de movimiento es un dispositivo electrónico que comienza su funcionamiento al detectar cualquier clase de movimiento en el área donde se desea tener vigilada.

Es un sensor de presencia empotrable, con una capacidad de emisiones invisibles infrarrojas y sin emitir nada de radiación.

Características:

- Voltaje de entrada: AC220-240V
- Area de detección: 160°
- Sensor IR (infrarrojos)
- Carga máxima: 600W (lámparas incandescentes) - 200W (led)

Ficha técnica

Sensor movimiento IR de pared

LEDBOX®

- Consumo: 0,9W aprox.
- Tiempo de espera: Mínimo 10 segundos. Máximo 7 minutos . (ajustable)
- Tiempo de arranque: 0.2 segundos

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.