



Regulador LED TRIAC Dimmer 220V, 3W-110W, Socket

Regulador de intensidad de luz 220V para led y lámparas de bajo consumo desde 3 a 110W



ESPECIFICACIONES

Potencia	110W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	200-240VAC
Interior-exterior	Interior
Tipo de regulación	TRIAC

Referencia

LD1080176

Dimensiones del producto

85x85x45mm

Dimensiones del packaging

10x10x7cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Puede controlar y ajustar la iluminación pulsando y girando el botón. El botón regulador está diseñado para poder instalarse en una caja de conexiones empotrada universal, conforme a DIN 49073.

Recomendable para la regulación de bombillas de baja potencia.

Características técnicas:

Tensión nominal: 230VAC . 50Hz

Carga Bombilla LED regulable: 3 - 60W

Carga Bombillas de bajo consumo, incandescentes o halógenas: 7 - 110W

Ficha técnica

Regulador LED TRIAC Dimmer 220V, 3W-110W, Socket

LED BOX®

Interruptor: pulsador/bidireccional.

Fusible: F1AH250V

Fusible térmico, tras accionarse, se apaga por motivos de seguridad.

La carga máxima especificada en el regulador de intensidad depende de la temperatura ambiente.

El regulador se calienta durante su funcionamiento debido a que una pequeña parte de la carga se convierte en calor. La potencia nominal máxima se aplica si el regulador está instalado en una pared de piedra. Si el regulador está instalado en una pared de hormigón celular, madera, yeso o en una superficie tipo carcasa, **la carga máxima se reduce al menos un 20%**. Esta reducción también debe llevarse a cabo si se instalan varios reguladores o si el aparato se calienta a causa de otras fuentes de calor.

Ficha técnica

Regulador LED TRIAC Dimmer 220V, 3W-110W, Socket

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.